



## Unicraft PG-E - Synchroniczne generatory prądu dla wymagających użytkowników prywatnych i profesjonalistów

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7993>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

Moc max. [kW] Moc nom. [kW] Moc silnika [kW] Stabilizacja napięcia AVR

### Opis produktu

- wszystkie generatory z uzwojeniami miedzianymi
- Krótkotrwała moc 3-krotnie przewyższająca moc znamionową
- Automatyczna regulacja napięcia AVR
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Układ wyłączający w razie braku oleju z lampką ostrzegawczą
- Wyświetlacz 3 w 1 pokazujący napięcie, częstotliwość i godziny eksploatacji
- Długi czas pracy dzięki dużemu zbiornikowi
- Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu paliwa
- Przyłącza dogodnie usytuowane po stronie czołowej

| Dane techniczne        | PG-E 30 SRA | PG-E 40 SRA | PG-E 60 SEA | PG-E 80 TEA | PG-E 90 SEA |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Napięcie               | 230 V       | 230 V       | 230 V       | 230 / 400 V | 230 V       |
| Moc awaryjna LTP 230 V | 2,8 kW      | 3,8 kW      | 5,5 kW      | 2,5 kW      | 8,5 kW      |
| Moc ciągła COP 230V    | 2,5 kW      | 3,3 kW      | 5,0 kW      | 2,3 kW      | 7,5 kW      |
| Moc awaryjna LTP 400V  | -           | -           | -           | 7,0 kW      | -           |
| Moc ciągła COP 400V    | -           | -           | -           | 6,5 Kw      | -           |
| Silnik                 | SC170F      | SC170B      | SC188F      | SC190F      | AP192FBD    |

|                                       |                  |                  |                                        |                                        |                                      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Paliwo                                | benyzna          | benyzna          | benyzna                                | benyzna                                | benyzna                              |
| Rozrusznik                            | Rozruch ręczny   | Rozruch ręczny   | Rozruch elektryczny / Rozruch ręczny   | Rozruch elektryczny / Rozruch ręczny   | Rozruch elektryczny / Rozruch ręczny |
| Czas pracy 50% / 100%                 | 12,5 h / 9,5 h   | 14 h / 9,5 h     | 16 h / 9 h                             | 13 h / 8,5 h                           | 12 h / 8 h                           |
| Pojemność zbiornika                   | 15 l             | 15 l             | 25 l                                   | 25 l                                   | 25 l                                 |
| Wersja gniazdka                       | 2 x 230 V Schuko | 2 x 230 V Schuko | 2 x 230 V Schuko<br>1 x 230 V CEE 32 A | 2 x 230 V Schuko<br>1 x 400 V CEE/16 A | 2 x 230 V Schuko<br>1 x 230 V 32A    |
| Stopień ochrony generatora / gniazdek | IP23 / IP44      | IP23 / IP44      | IP23 / IP44                            | IP23 / IP44                            | IP23 / IP44                          |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)          | 595x460x500 mm   | 595x460x527 mm   | 700x526x580 mm                         | 700x526x580 mm                         | 700x526x580 mm                       |
| Waga                                  | 45 kg            | 50 kg            | 81 kg                                  | 88 kg                                  | 97 kg                                |

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---