



Briggs&Stratton; Silnik B&S 625E Series

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/2383>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Typ silnika Seria 625E

Jednocylindrowy Dolnozaworowy Czterosuwowy Chłodzony powietrzem

Model 122T

Moment obrotowy (Nm) @ 3060 rpm 8,5*

Pojemność skokowa (cm³) 190

Cylinder Aluminiowy

Średnica otworu i skok tłoka (mm) 68,3 x 51,8

Pojemność zbiornika paliwa (l) 1,0

Pojemność miski olejowej (l) 0,6

Wymiary L x W x H (mm) 351 x 308 x 249

Wyposażenie -

Możliwe opcje wyposażenia Rozrusznik elektryczny

* Poziomy moment są podawane jako moment obrotowy brutto przez SAE J1940, jak podaje Briggs & Stratton.

Zużycie paliwa w litrach na godzinę**

Obciążenie: Pełne 75% 50% 25%

Litry: 1,55 1,27 0,96 0,70

** (przy obrotach 3600 rpm). Zużycie paliwa jest zależne od konfiguracji silnika, zastosowania oraz warunków pracy.

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
