



Unicraft PG-I - Cichy inwerterowy generator prądu dla użytkowników prywatnych i pół-profesjonalistów

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7974>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Moc max. [kW] Moc nom. [kW] Moc silnika [kW] Stabilizacja napięcia AVR

Opis produktu

- Bardzo cichy z ciśnieniem akustycznym tylko 63 dB (A) (PG-I 20 S), 70 dbA (PG-I 40 S)
- Niezawodny generator prądu do domu i ogrodu, campingu, przyczep mieszkalnych, łodzi, komputerów i innych wrażliwych urządzeń elektronicznych
- Przepustnica rozruchowa (choke) do rozruchu zimnego
- Zależna od mocy płynna regulacja prędkości obrotowej przez automatyczne sprzęgło zapewnia niski poziom hałasu
- Zabezpieczenie przeciążeniowe termostatem
- Układ wyłączający w razie braku oleju z lampką ostrzegawczą
- Lampki kontrolne do napięcia wyjściowego, przeciążenia i braku oleju

Model	PG-I 20 S	PG-I 40 S
Nr. art.	6706200	6706400
Napięcie	230V	230V
Moc awaryjna LTP 230V	2,0kW	3,7kW
Moc ciągła COP 230V	1,6kW	3,5kW
Paliwo	benzyna	benzyna
Rozrusznik	Rozruch ręczny	Rozruch ręczny/E-Start
Czas pracy przy obciążeniu 50%	co 6,8 godzin	co 13 godzin
Czas pracy przy obciążeniu 100%	co 4 godziny	co 5 godzin
Pojemność użytkowa zbiornika	4l	12l
Poziom ciśnienia akustycznego	63 dB(A)	70dB(A)
Moc akustyczna Lwa	89 dB(A)	90 dB(A)
Wersja gniazdka	1x 230V Schuko	1x 230V Schuko

Stopień ochrony generatora	IP23M	IP23M
Stopień ochrony gniazdek	IP44	IP44
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	497 x 290 x 464 mm	690 x 460 x 495 mm
Waga	21 kg	57 kg

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
