ELEKTRO AUTOMATYKA

www.elektroautomatyka.net.pl



Honda EcoFlow River Max EF4 Power Bank

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8546

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Waży tylko 7,7 kg przy pojemności **576 Wh**, szybkie ładownie z gniazdka sieciowego i panelami solarnymi, imponujące właściwości prądowo-napięciowe pozwalają na bezpieczną pracę w miejscach gdzie nie możemy użyć agregatu prądotwórczego. **EcoFlow RIVER MAX** jest bezgłośny, bezawaryjny, nie wydziela zapachów co sprawia, że możemy go używać wszędzie.

Dzięki technologii X-STREAM, która zapewnia najszybsze ładowanie na rynku naładujesz swojego **EcoFlow RIVER MAX w godzinę aż do 80 %** ! A do pełna w 1,6 godziny.

- **Waga:** 7,7kg
- **Wymiary:** 28,8 x 18,5 x 19,4 cm
- **Moc ciągła:** 600 W
- **Moc maksymalna:** 1200 W
- **Temperautra pracy:** Od -20°C do 45°C
- **Temperatura ładowania:** Od 0°C do 45°C
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS, UL Standard
- **Pojemnośc akumulatora:** 576 Wh
- **Żywotnośc akumulatora:** 500 cykli ładowania do poziomu 80%
- **Czas przechowywania pomiedzy ładowaniami:** 1 rok (po pełnym naładowaniu)
- **Typ akumulatora:** Li-lon

Czas ładowania

- 1,6 godz (230V AC)
- 3 godz (12/24V DC)
- 1,6-3 godz (2 x panel solarny 110W równocześnie w pelnym słońcu)

Porty wejściowe

- AC X-STREAM: 250 W maks

- AC: 220-240 V (50Hz / 60Hz)
- 12 V / 24 V DC 10 A maks
- Port ładowania solarnego: 200W 10-25V DC 12A maks

Porty wyjściowe

- AC: 600 W (maks 1200 W)
- 2x USB-A 12 W każdy, 5 V, 2.4 A maks
- USB-A (x2): 12 W na port, 5 V DC, 2,4 A
- USB-A (x2): 12 W na port, 5 V DC, 2,4 A
- USB-A (x1): 28 W, 5/9/12 V DC, 2,4 A maks
- USB-C (x1): 100 W, 5/ 9/12/15/20 V DC, 5 A maks
- Gniazdo samochodowe (x1): 136 W, 13,6 V DC, 10 A maks
- DC5521 (x2): 13,6 V DC, 3 A maks

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
